CD5005

CD PLAYER





Der CD5005 bietet einen optimierten DAC CS4398 und einen neuen CD-Mechanismus, die beide vom CD6005 übernommen wurden. Selbstverständlich gibt er sowohl CDs, CD-R- und CD-RW-Discs als auch MP3- und WMA-Dateien wieder. Die Klangeinstellung und die absolut zuverlässige Lademechanik wurden mit ausgesuchten Komponenten realisiert. Mit dem Audio EX(clusive)-Modus wird eine weitere Verbesserung der Klangqualität erzielt, indem nicht verwendete Funktionen wie beispielsweise der digitale Ausgang oder das Pitch Control ausgeschaltet werden. Daneben sorgen hochwertige vergoldete Analogausgänge für optimale Konnektivität. Abgerundet wird dieser ausgezeichnete Player durch einen wohldefinierten eigenständiger Kopfhörerausgang und ein leicht ablesbares Display.

Technische Daten

- Hochwertiges CD-Player-Laufwerk
- CD, CD-R/RW, MP3 und WMA
- Hochwertige D/A-Wandler (CS4398) 192kHz/24bit
- Ausgesuchte Audio Komponenten
- Audio EX(clusive) Mode
- Display Abschaltung
- CD-Text Anzeige
- Digitale Ausgänge: optisch / koaxial
- iPod/iPhone kompatibler USB-Eingang
- Fernbedienung
- Diskret aufgebauter Kopfhörerverstärker

EAN

EU	CD5005/N1B	4951035053577	Schwarz
	CD5005/N1SG	4951035053560	Silbergold

www.marantz.de

because music matters

CD5005

CD PLAYER



AUSSTATTUNG	CD5005
CD Kompatibilität CD / CD-R/RW / WMA / MP3	• / • / • / •
CD-Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag	• / • / •
HDAM Version	SA2
Leistungstransformator: EL	•
Ausgesuchte Bauteile	•
Symmetrischer Schaltungsaufbau	•
Digital out off / Audio EX Mode	• / •
Kopfhörer Pufferschaltung	• (HDAM-SA2)
WEITERES	
Separate Schaltkreise für analoge und digitale Verarbeitung	•
Display: Dimmer / Off	• / •
PLAYBACK	
Programmierbare Titel (CD)	25
Wiederholen	•
Zufalls Wiedergabe	•
Pitch Control	•
EIN- / AUSGÄNGE	
Analoger Ausgang (Chinch)	2 ch
Digital Lichtleiter-Ausgang	1
Digital Koaxial-Ausgang	1
Vergoldete Chinchanschlüsse	•
D-Bus	•
Kopfhörer Verstärker	•
Kopfhörer-Lautstärke regelbar	•

SPEZIFIKATIONEN	
Laufwerk	CJDKT690
D/A Wandler	Multi-bit, Delta-Sigma
DAC IC	CS4398
Digital Filter	CS4398
Noise Shaper	CS4398
Low Pass Filter	NJM2068
Output Buffer	HDAM SA2
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Dynamic Range	100 dB
Signal-Rauschabstand	110 dB
Klirrfaktor	0,002 %
Channel Separation	98 dB
TECHNISCHE DATEN	
Verfügbar in: Schwarz / Silbergold	• / •
Metal-Frontplatte	•
Fernbedienung	RC002PMCD
Leistungsaufnahme	14 W
Standby Leistungsaufnahme	0.3 W
Auto power off	•
Abnehmbares Netzkabel	•
Abmessungen (B x T x H)	440 x 338 x 105 mm
Gewicht	5,0 kg

Perfekter Partner

PM5005



Stereo-Vollverstärker

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

because music matters