



DORO Leva L10

WARUM DORO?

Während andere Marken auf hübsche Displays, unglaubliche Kameras oder die neueste Technologie und einen „coolen“ neuen Namen setzen, ist für uns Einfachheit viel wichtiger. Und genau das wollen unsere Anhänger – Menschen, die die Auswirkungen des Älterwerdens zwar spüren, im Herzen aber noch jung sind. Deshalb ist EINFACHHEIT der Grundstein der DNA eines jeden Doro-Geräts. Viele kleine Einzelheiten werden in einem Telefon vereint, das Sie lieben werden und mit dem Sie auch tolle Fotos machen und diese auf einem großen, schönen Bildschirm betrachten können. Die Geräte sind außerdem gut auf das reifere Ohr abgestimmt.

HÖRE ES, SIEH ES, LIEBE ES

Egal, wie jung wir uns fühlen, mit dem Alter werden einfache Aufgaben im Alltag zu Herausforderungen. Wir bei Doro richten uns nach dem Prinzip, dass die Benutzung eines Telefons immer ein Kinderspiel sein sollte, auch wenn das Hör- und Sehvermögen oder die Fingerfertigkeit nachlässt. Deshalb bieten alle unsere Telefone hervorragende Standardfunktionen wie den extra lauten und deutlichen Klang, die Anzeige mit hoher Auflösung, leicht lesbare Tasten und eine große, klare Benutzeroberfläche. Und die weit voneinander abgesetzten Tasten erleichtern natürlich das Tippen. Wir widmen uns den Herausforderungen, damit Sie sich auf das Angenehme konzentrieren können.

EINFACHES MOBILTELEFON MIT GROSSEM DISPLAY

Dieses 4G-Mobiltelefon ist ideal für Senioren, die sich grundlegende Funktionen in Kombination mit hervorragendem Sound und einfacher Bedienung wünschen. Voneinander abgesetzte, kontrastreiche Tasten, ein 2,4-Zoll-Querformatdisplay und ein besonders lauter und klarer Sound erleichtern das tägliche Telefonieren und Schreiben von Textnachrichten. Außerdem gibt es eine 2-MP-Kamera mit Blitz zum Aufnehmen und Teilen von Fotos sowie eine Soft-Touch-Oberfläche für einen sichereren Griff. Weitere Funktionen sind verbesserte Audioqualität mit HD-Sprache, Hörerätekompatibilität (HAC), eingebaute Taschenlampe, spritzwassergeschütztes Mobilteil und eine Notruftaste zum Alarmieren und Senden des GPS-Standorts an fünf vertrauenswürdige Kontakte, wenn Hilfe benötigt wird.

Allgemeines		Typ	Single	VoLTE	✓
ID	L10/L11	Pixelgröße (µm)	1,75x1,75	IP-Klassifizierung	
Modellname	DFC-0510	Auflösung (MP)	2	IP	IP54
Handelsname	Doro Leva L10 / Doro Leva L11	Autofokusgeschwindigkeit	N/A	GPS	
Bauform	Bar	Objektiv-FOV	61,4	GPS	✓
Größe		Objektiv F-Nr.	2,8+-5%	GPS-Chipsatz	Ublox
Gerätegröße (HxBxT mm)	128x67.6x12.7	Schutzglas	2P+IR	A-GPS	✓
Gerätegewicht inkl. Batterie (g)	120,7	Blitz	✓	Gallileo	✓
SIM-Karte		Zoom	✓	Anrufe	
SIM-Kartengröße	Nano (4FF)	Videoaufzeichnung	✓	HD voice	✓
Speicher		Videoaufzeichnungsauflösung	320*240	Anrufdaueranzeige	✓
Arbeitsspeicher (RAM)	64MB	Sensorgröße (mm)	1/5	Anruferkennung unterdrücken (CLIR)	✓
Speicher (ROM)	128MB	Sensoren		Anrufweiterleitung	Unbedingt, Kein Dienst, Bei Besetzt, Keine Antwort
Verfügbare Benutzerspeicher	17MB	GPS	✓	Anklopfen	✓
SD-Karte	✓	Aufladen		Annehmen mit beliebiger Taste	✓
Maximale Speicherkartengröße	128GB	Ladeanschluss	USB-C	Whitelist-Nummer	✓
Chipset		Ladekontakte	✓	Blacklist-Nummer	✓
Modell	UMS9117S (T127)	Batterie		Festgelegte Wählzahlen	✓
Modem	LTE: R12 WCDMA: R9 GSM: R6	Akkukapazität	1150mAh	Konferenzanruf	✓
Prozessor	Arm_Cortex_A7	Tasten und Anschlüsse		Sprechende Zifferntasten	✓
Prozessor-Geschwindigkeit	1GHz	Hilfetaste	✓	Telefonbuch	
Anzahl der CPU-Kerne	1	Ein/Aus-Taste	Geteilt	Im Notfall (ICE)	✓
Betriebssystemtyp	RTOS	Ziffernblock	✓	Eigentümersnummer	✓
Betriebssystemversion	Mocor RTOS	Lautstärketasten	✓	Telefonbucheinträge	>500
Hauptdisplay		Headset-Anschluss	3.5mm standard jack	Bild zum Kontakt hinzufügen	✓
Bildschirmgröße Zoll	2,4	Tragebandanschluss	✓	Eingehende Nummer im Telefonbuch speichern	✓
Bildschirmgröße (HxB mm)	36.72x48,96	LEDs		Kontakt auf SIM-Karte/Telefonspeicher kopieren	✓
Auflösung (HxB)	240*320	Nachrichten/Anrufanzeige	✓	vCard-Unterstützung	✓
Bildschirm PPI	166,6	Batterie/Ladeanzeige	✓	vCard über Bluetooth übertragen	✓
Bildschirmtyp	TFT	Netzwerk		Favoriten/Top 10 Kontakte	✓
Anzahl Farben	65K	2G (GSM)	900,1800	Anrufliste	
Bildwiederholrate (Hz)	60Hz	3G (GPRS)	1,8	Verpasste Anrufe	✓
Hintergrundbeleuchtetes Display	✓	4G FDD (LTE)	1, 3, 7, 8, 20, 28	Ausgehende Anrufe	✓
Glas	CTC	4G TDD (LTE)	38, 40	Eingehende Anrufe	✓
Kamera		LTE-Datenrate UL	Cat 4	Anzahl der Anrufprotokollpositionen	60
Hauptkamera	✓	LTE-Datenrate DL	Cat 4	Datum- und Zeitstempel	✓

Lautstärkeeinstellungen		Nachricht weiterleiten	✓	Warnungen	
Einstellbare Anruflautstärke	✓	Rückruf	✓	Rundfunknachrichten	✓
Einstellbare Medienlautstärke	✓	Nachrichten-Erinnerung	✓	EU-Warnungen	✓
Einstellbare Klingellautstärke	✓	Mehrere Empfänger	✓		
Einstellbare Alarmlautstärke	✓	Speicher	Telefon, SIM, SD-Karte	Zurücksetzfunktionen	
		Zeichenanzeige verbleibend	✓	Einstellungen zurücksetzen	✓
		Automatische Großschreibung	✓	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	✓
		OTA MMS-Profilbereitstellung	✓		
Töne		Bluetooth		Barrierefreiheit	
Eigene Klingeltöne hinzufügen	✓	Bluetooth®	✓	Hörgerätekompatibilitätsbewertung 4G-Bänder	T4/M4
Lautlosmodus	✓	Bluetooth®-Version	5.0	Themen	✓
Maximale Klingellautstärke in 1 m in dB	>83	Freisprechprofil (HFP)	✓	Kontrasteinstellung	✓
Vibrationsanzeige	✓	Headsetprofil (HSP)	✓	Startassistent	✓
Visuelle Klingelanzeige	✓	Seriellprofil (SPP)	✓		
Tastenton	✓	Objektübertragungsprofil (OPP) (nur V-Card)	✓	SAR	
Maximale Anruflautstärke in dB	35	Telefonbuch-Zugriffsprofil (PBAP, PBA)	✓	SAR (Körper)	1.495W/Kg
Empfangspegel maximal (dB RLR)	> -8	Audio-/Video-Fernsteuerungsprofil (AVRCP)	✓	SAR (Kopf)	0.591W/Kg
Freisprecheinrichtung	✓	Erweiterte Audioverteilung (A2DP)	✓	SAR (Gliedermaßen)	2.961W/kg
Codecs		Notruffunktion		Andere Funktionen	
EVS NB	✓	Notruffunktion		Alarm	✓
EVS WB	✓	Notruffunktion	✓	Uhr	✓
AMR NB	✓	Notruf	✓	Rechner	✓
AMR WB	✓	Senden einer Standard-Notfallnachricht	✓	Wetter	✓
		Senden von Positionsdaten	✓	Kalender	✓
Nachrichten				FM-Radio	✓
Art des Nachrichteneingangs (SMS/MMS)	Speziell	Sicherheit		Taschenlampe	✓
SMS-Textnachricht	✓	Tastensperre	✓	Menüs sperren	✓
MMS	✓	Telefonsperre	✓	Software-Update über Funk	✓
Maximale Länge der ausgehenden SMS	1224	SIM-PIN-Sperre	✓	Flugmodus	✓
Maximale Anzahl gespeicherter SMS	200				
Nummer aus Nachricht verwenden	✓				
Auf Nachricht antworten	✓				

- ✓ Einfach Hören dank lautem und klarem Sound
- ✓ Besser Sehen auf dem breiten Display
- ✓ Fühlen Sie sich sicherer mit der Notfalltaste