# Gigaset E560A

**Das Premium-Großtastentelefon –**
**mit Anrufbeantworter**

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern
- Basisstation als eigenständiges Telefon mit exzellenter Akustik nutzbar
- Freisprechen an der Basisstation




## Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörgerätekompatibel

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)

## SOS-Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
  - mit individueller Ansage
  - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
  - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560A automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

## Display

- Beleuchtetes TFT- Farb-Display
  39 x 32 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- Beste Lesbarkeit
  - Beleuchtung: weiß
  - hoher Kontrast
  - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige:
  - per Lichtblitz am Mobilteil
  - am Display
  - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingelmelodien
  - 19 Melodien im Mobilteil
  - 6 Melodien in der Basisstation
  - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Gigaset
Wherever you go.

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

## Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

## Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone)
  bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

## Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- Display in der Basisstation für Nachrichtenanzeige
- 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca.170 Sek.)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Sprachführung in deutsch oder englisch einstellbar (über verdeckte Prozedur, siehe Bedienungsanleitung)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar:
  1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar:
  sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt, PIN ungleich 0000)
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Konfiguration | o Anschluss von 1 Externleitung<br>o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet)<br>o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater | |
| Anschluss | o a/b (analog) | |
| Einsatz | Hauptanschluss / TK-Anlagen | |
| Standards | DECT, GAP | |
| Mobilteil | o Standby:<br>o Sprechzeit:<br>o Akku:<br>o Ladezeit:<br>o Reichweite<br>- in Gebäuden:<br>- im Freien:<br>o Abmessungen:<br>o Gewicht: | bis zu 320 Std.<br>bis zu 14 Std.<br>2 x AAA (NiMH)<br>ca. 9 Std.<br><br>bis zu 50 m<br>bis zu 300 m<br>170 x 55 x 30 mm (H x B x T)<br>ca. 140 g |
| Basisstation | o Stromversorgung:<br>o Abmessungen:<br>o Gewicht:<br>o Geringer Energieverbrauch: | 230 V Steckernetzteil<br>120 x 165 x 45 mm (H x B x T)<br>ca. 250 g<br>< 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung) |
| Lieferumfang | o 1 Basisstation Gigaset E560A<br>o 1 Mobilteil Gigaset E560H<br>o 1 Steckernetzteil<br>o 1 Telefonanschlusskabel<br>o 2 AAA-Akku (NiMH)<br>o 1 Akku-Deckel<br>o 1 Bedienungsanleitung | |
| Gerätefarbe | Platin | |
| Datenblatt-Version | 16.06.2016 | |