



## LED Leuchtmittel Set (E27)

als dimmbares Akzentlicht

Dieses SCHWAIGER® Set beinhaltet zwei LED Leuchtmittel (E27-Fassung) und eine Funkfernbedienung. Die LED Leuchtmittel sind auf die gewünschte Lichtintensität dimmbar und in der Farbtemperatur von Warmweiß bis Kaltweiß einstellbar. Mit der Fernbedienung

können bis zu 16 LED Leuchtmittel angelern und in Gruppen geschaltet werden.



ZigBee®

### ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.  
EAN

HALSET200  
4004005018776



## HIGHLIGHTS (HALSET200)

- SET bestehend aus:
  - » 2x LED Leuchtmittel (E27)
  - » 1x Funkfernbedienung
- Birnenförmige LED Lampen im Starter Set
- Direkt über die Fernbedienung steuerbar
- Ein- und Ausschalten
- Gruppenschaltung programmierbar
- Batteriebetrieben
- Lieferumfang: 2x LED Leuchtmittel, Funkfernbedienung, 2x Batterie (LR03/AAA), Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	ZigBee	Lichtfarbe	Warm/Neutral/Kaltweiß
Energieeffizienz	A+	Sockel	E27

## LED LEUCHTMITTEL (E27)

- Dimmbares Licht
- Farbtemperatur regelbar
- Lichtintensität (Helligkeit) einstellbar
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über das Gateway oder direkt über die Fernbedienung (ZHF02)
- Lieferumfang: Leuchtmittel, Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	ZigBee	Dimmbar	Ja
Energieeffizienz	A+	Lebensdauer	25000 h
Lichtfarbe	Warm/Neutral/Kaltweiß	Schaltzyklen	25000 x
Lumen	806 Lm	Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C
Energieverbrauch	9 kWh /1000 h	Spannungsversorgung	220 - 240 V AC , 50/60 Hz
Anlaufzeit	< 1 s	Farbe	Weiß
Sockel	E27	Abmessungen (Breite)	60 mm
Leistung	9 W	Abmessungen (Höhe)	120 mm
Entspricht alt	60 W	Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Kelvin	2.700 - 6.500 K	Verpackungsart	Karton
Abstrahlwinkel	240 °		

## FUNKFERNBEDIENUNG

- Bedienung von LED Leuchtmitteln der HOME4YOU-Serie
- Ein- und Ausschalten
- Lichtintensität (Helligkeit) einstellbar
- Farbtemperatur regelbar
- Einstellung der RGBW - Lichtfarbe
- Gruppenschaltung programmierbar
- Anlern-/Resettaste auf der Rückseite
- Batteriebetrieben
- Lieferumfang: Fernbedienung, 2x Batterie (LR03/AAA), Bedienungsanleitung

## TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	ZigBee	Abmessungen (Breite)	46 mm
Reichweite	30 m	Abmessungen (Höhe)	114,5 mm
Batterietyp	LR03 (AAA)	Abmessungen (Tiefe)	22 mm
Spannungsversorgung	über Batterie: 2 Stück	Verpackungsart	Karton
Gewicht	45 g		